



DO BR TYXAL+

Détecteur d'ouverture Radio

6412295 - DO BR (marron) TYXAL+ -

Avantages

- Idéal pour la protection des issues (portes, fenêtres...) de l'habitat
- Existe en 3 couleurs (Blanc, Brun ou Gris) pour mieux s'intégrer à la décoration du logement
- Jusqu'à 10 ans d'autonomie, pour un entretien simplifié
- Installation simplifiée par une ouverture en façade et des jeux de cales

Fonctions

- Détecte l'ouverture d'une porte ou fenêtre et signale cette détection à la centrale d'alarme
- Associés à un gestionnaire d'énergie (Gamme RT2012) ou à un thermostat Radio (TYBOX 5100/5150), le chauffage passe automatiquement en Hors-Gel dès l'ouverture d'une issue protégée
- Associés à des récepteurs TYXIA, les éclairages s'allument automatiquement dès l'ouverture d'une porte (ex : dressing, cave...)

Caractéristiques

- Alimentation par pile lithium fournie
- Autonomie : 10 ans
- Possibilité de régler la temporisation d'entrée : de 0 à 45 secondes, sur le clavier tactile CLT 8000
- Bi-Fréquence radio : 868,30 MHz et 868,95 MHz
- Portée radio : 100 à 300 mètres en champ libre
- Livré avec jeux de cales
- Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement
- Détection à partir de 5 mm d'écartement entre l'aimant et le détecteur
- Indice de protection : IP 30-IK 04
- Dimensions :
 - partie fixe : H 98,3 x L 20,5 x P 24,5 mm
 - partie mobile : H 98,3 x L 12 x P 24,5 mm