



## DU TYXAL+

Détecteur universel Radio

6412302 - DU TYXAL+ -

---

### Avantages

- Double usage : Peut être utilisé pour signaler une intrusion ou pour prévenir d'un risque domestique
- Jusqu'à 10 ans d'autonomie, pour un entretien simplifié
- Compatible avec tous les détecteurs filaires avec sortie contact sec NF ou NO
- Paramétrage simple avec la touche Test en face avant

---

### Fonctions

- Transmet en radio toute détection faite par un détecteur filaire (intrusion ou technique)
- Fonctions en association avec la centrale d'alarme ou en mode autonome :
  - Préviens les occupants d'une détection à l'aide d'une alerte sonore (sirènes) et visuelle (clavier tactile)
- Informe les personnes pré-enregistrées sur le transmetteur (jusqu'à 16 détecteurs enregistrables par transmetteur, en mode autonome)

---

### Caractéristiques

- Alimentation par pile lithium fournie
- Autonomie : 10 ans
- Bornier de raccordement : 2 fils
- Contact personnalisable : NF ou NO au repos
- Choix du mode de détection : intrusion ou technique
- Possibilité de régler la temporisation d'entrée : de 0 à 45 secondes, sur le clavier tactile CLT 8000
- Bi-Fréquence radio : 868,30 MHz et 868,95 MHz
- Portée radio : 100 à 300 mètres en champ libre
- Autoprotection à l'ouverture
- Indice de protection : IP 30- IK 02
- Dimensions de l'émetteur H 102 x L 33 x P 32 mm